


BLC Taste

BLC Schalteinsätze
mit BLC Taste



Tasten oben, unten oder vollflächig --> Einschalten / Ausschalten

BLC Nebenstelle
mit BLC Taste



Siehe BLC Schalteinsätze

Taster(Schließer)
mit Wippe




Tasten --> Einschalten / Ausschalten

BLC Wächter Nebenstelle
mit Wächter/Präsenzmelder



Keine Funktion

BLC Relais Schalteinsatz HLK
mit BLC Taste



Tasten oben, unten oder vollflächig --> Kanal1: Einschalten / Ausschalten
HLK-Kanal: Zuschaltung nach 3 Minuten
Verzögerungszeit (abschaltbar), wenn Kanal1 an. Ausschaltung nach 2, 10, 30, 60 oder 120 Minuten einstellbarer HLK-Nachlaufzeit.

BLC Nebenstelle
mit BLC Taste



Siehe BLC Relais Schalteinsatz HLK

Taster(Schließer)
mit Wippe




Siehe BLC Relais Schalteinsatz HLK

BLC Wächter Nebenstelle
mit Wächter/Präsenzmelder




Keine Funktion

BLC Dimmeinsatz
mit BLC Taste



Aus ausgeschaltetem Zustand:
Kurzes Tasten < 400 ms oben, unten oder vollflächig --> Einschalten mit Maximalhelligkeit bzw. wenn vorhanden mit abgespeichertem Memorywert.
Langes Tasten > 400 ms oben --> Dimmen von Minimal- bis Maximalhelligkeit.
Langes Tasten > 400 ms unten --> Einschalten mit Minimalhelligkeit.
Aus eingeschaltetem Zustand:
Kurzes Tasten < 400 ms oben, unten oder vollflächig --> Ausschalten.
Langes Tasten > 400 ms oben --> Dimmen auf Maximalhelligkeit.
Langes Tasten > 400 ms unten --> Dimmen auf Minimalhelligkeit.
Langes Tasten > 3 Sek. vollflächig --> die aktuelle Helligkeit wird als Memorywert gespeichert.

BLC Nebenstelle
mit BLC Taste



Siehe BLC Dimmeinsätze


Taster(Schließer)
mit Wippe



Aus ausgeschaltetem Zustand:
Kurzes Tasten < 400 ms --> Einschalten mit Maximalhelligkeit bzw. wenn vorhanden mit abgespeichertem Memorywert.
Langes Tasten > 400 ms --> Aufdimmen von Minimalhelligkeit bis auf Maximalhelligkeit, Verweilzeit ca. 1 Sek. danach Abdimmen bis auf Minimalhelligkeit, Verweilzeit ca. 1 Sek. usw.
Aus eingeschaltetem Zustand:
Kurzes Tasten < 400 ms --> Ausschalten.
Langes Tasten > 400 ms --> Dimmen, Minimal- bis Maximalhelligkeit mit je 1 Sek. Verweilzeit.

Ein Abspeichern der aktuellen Helligkeit als Memorywert ist nicht möglich.

BLC Wächter Nebenstelle
mit Wächter/Präsenzmelder



Keine Funktion