


Serienschalter



Leuchtstofflampenanzahl die max. geschaltet werden können.



Schaltleistung bei 10 AX Schaltern	40 W	65 W
Unkompensiert $\cos \varphi \sim 0,5$	23	15
Kompensiert $\cos \varphi = 0,8$	29	18
Kompensiert $\cos \varphi \sim 1$	34	22
Duoschaltung	38	28
Parallelkompensation	8	5




Beim Anschluss von Energiesparlampen und elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) sind die hohen Einschaltströme zu beachten. Eignung der Geräte vor der Verwendung prüfen. Gegebenenfalls Einschaltstrombegrenzer einsetzen.

Für die Lichtschalter/-taster der Programme S.1/B.1/B.3/B.7 Glas, Modul 2, Arsys, K.1, K.5, Twinpoint WG Up IP44, Aquatec und ISO-Panzer stehen Glimm- und Glühaggregate zur Verfügung. Selbstleuchtende Lichtschalter sind nicht nur eine gute Orientierungshilfe. Als Kontrollschalter eingesetzt, zeigen sie eingeschaltete Verbraucher an. Nicht zuletzt dienen sie so der Energiekontrolle und Sicherheit.


Serienschalter beleuchtet



Lösbare **Kontaktzunge**.
(Anwendung siehe Schaltbilder).




Hier einsetzen.



Das Glimmaggregat kann von vorne eingesetzt werden.

Für Serien Lichtschalter in den Programmen S.1/B.1/B.3/B.7 Glas, Modul 2, K.1, K.5 und Arsys steht das Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme zur Verfügung. Als Kontrollschalter eingesetzt, zeigen sie eingeschaltete Verbraucher an. Nicht zuletzt dienen sie so der Energiekontrolle und Sicherheit.


Kontroll-Serienschalter



N-Klemme



Kontaktfedern zur einfachen Rastmontage.



Serien-LED-Aggregat von hinten aufrasten.

